

# Generator de curent

## SC-8000




### Echipare standard:

- Alternator Senci de calitate superioara
- Alerta nivel ulei scazut cu oprire automata a motorului
- Senzor de suprasarcina cu auto-oprire
- Filtru de aer nou, mai mic cu un design deosebit ce reduce consumul de ulei si creste puterea generatorului
- Silentios si prietenos cu mediul
- Regulator de tensiune AVR
- Portabil, compact, cadru rezistent
- Performanta chiar si dupa 12 ore de functionare continua pentru uz casnic dar si comercial
- Panou de control rezistent la ploaie si praf



Filtru de aer patentat




Alternator produs si patentat de Senci



Cadru tratat pentru a preveni ruginirea



Esapament unic ce reduce zgomotul



Contor ore, voltmetru si frecventa in echipare standard



Kit roti si manere

Generator Senci	SC-8000E	SC-8000TE
Putere max. 400V	-	7.0 kW
Putere max. 230V	7.0 kW	2.3 kW
Putere in regim continuu	6.5 kW	6.5 kW
Amperaj max.	30.4 A	10.1 A
Amperaj in regim continuu	28.3 A	9.4 A
Freventa	50 Hz	
Regulator de tensiune	AVR	
Tip motor Senci	SC190F	
Putere motor Senci	14cp / 420cmc	
Rotatii motor	3000 rpm	
Demaraj electric	Echipare standard (baterie inclusa)	
Racire	Aer	
Carburant	Benzina	
Capacitate rezervor	25 l	
Autonomie (100% putere)	8.5 ore	8.5 ore
Autonomie (50% putere)	12.5 ore	13 ore
Nivel zgomot	96 dB	
Greutate utilaj	88 kg	
Dimensiuni L/I/h (mm)	730/ 556/ 610	

Panouri de control

SC-8000E



SC-8000TE



Distribuitor local