

## SC-2000i/is

### Echipare standard:

- Echipat cu alternator inverter Senci de calitate superioara
- Super insonorizat, sistem de reducere a zgomotului la 50 - 65 dB
- Inverter cu tehnologie superioara ce livreaza putere constanta pentru computere sau alte electronice sensibile
- Protectie lipsa ulei cu oprirea automata a motorului
- Protectie termica ce protejeaza echipamentul impotriva supraincalzirii
- Turatie automata a motorului in functie de consumul de curent necesar
- Sock pentru pornirea in timpul sezonului rece
- 3 leduri de avertizare ce indica functionarea generatorului, alarma suprasarcina, alarma nivel ulei scazut
- Greutate redusa, dimensiuni compacte, usor de carat si operat
- Buton blocare circuit combustibil (pentru depozitare)



Accesorii incluse



Panou de control



Inverter de curent Senci	SC-2000i	SC-2000is
Voltaj	220V	
Freventa	50 Hz	
Putere max.	1.8 kW	
Putere in regim continuu	1.60 kW	
Amperaj max.	7.8 A	
Amperaj in regim continuu	7.0 A	
Factor de putere	1.0	
Tip motor	Yamaha MZ80	Senci AP149F
Pornire motor	La sfoara	
Racire	Aer	
Carburant	Benzina	
Capacitate rezervor	4.2 l	
Autonomie (100% putere)	4 ore	
Autonomie (50% putere)	6.8 ore	
Nivel zgomot	60 dB	
Greutate utilaj	22 kg	
Dimensiuni L/l/h (mm)	540/ 330/ 505	



Distribuitor local